


Achse	Farbe	Richtung
x-Achse	grün	+x
	braun	Schleifer
	weiss	-x
y-Achse	gelb	+y
	grau	Schleifer
	rosa	-y
Kreuzführung		leicht

Elektrische Daten	
Widerstandswert	5 Kohm ± 20%
Verlustleistung	0.2 Watt bei 40° pro Achse

Pos.	Menge	Z.Nummer:	Material:	Behandlung:
Änderungen:				
a	Revision vom 10.5.01, DM	b		
d		e		
		f		



Kabelanschluss: ACO-colorflex 6x0.14 mm²
450 mm lang ab Gehäuse

GENGE & THOMA AG

Steuerknüppel

SK 36-200

36-036

gezt.: 18.05.98 DM

gepr.: 1:1

Massstab: 1:1

36-036